



Fronius Push Service - Symo/Hybrid









Anleitung

Einbindung von Fronius Push Service Wechselrichterdaten ins smartfox Monitoring

1. Öffnen Sie das Webinterface ihres Fronius Wechselrichters und öffnen Sie unter Einstellungen die Seite.
2. Push Service.
3. Gehen Sie nun zu Hinzufügen und führen Sie dieselben Einstellungen wie im Bild durch.
4. Ersetzen Sie das Wort MAC durch die Mac Adresse Ihres smartfox.
5. Falls Sie mehr als einen Wechselrichter haben, hier 001 durch 002 für den 2.
Wechselrichter einsetzen 003 für den dritten...usw. Werden zwei Wechselrichter an einem Datalogger betrieben müssen diese wie folgt eingegeben werden. Zum Beispiel: 001_002 für der ersten und zweiten Wechselrichter. 002_003 für den zweiten und dritten...usw.
6. Als Passwort setzen sie hier **fronius123** ein.

7. my.smartfox.at öffnen, einloggen und unter Einstellungen / Meine Geräte / Gerät bearbeiten den Fronius Push Service aktivieren. Nach ca. 5 min werden die ersten Wechselrichterdaten im Liveview angezeigt.

[+ Gerät hinzufügen](#)

	Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP			
	Hausanlage	Smartfox	001EC0843EC9	EMeterHC 12.3.2l	192.168.1.21	88.116.35.106			
	Gerät bearbeiten	Smartfox	0004A39373C8	EMeter HC 11.1.7	192.168.1.38	88.116.35.106			

Basisdaten | Tarife und Faktoren | Messdaten löschen | Zählerstände | Alarmfunktionen

Bezeichnung

MAC-Adresse

Alte Adresse überschreiben?

device.group

Energie Übersicht Email aktiviert

Fronius Push Service Aktiviert

Eigenverbrauch Aktiviert

Gesamtverbrauch Aktiviert

DAfi GmbH
Niedernfritzerstraße 120
A-5531 Eben im Pongau
TEL +43 (0) 6458 / 20 160