



	SMARTFOX Light	SMARTFOX Pro Light	SMARTFOX Pro Light 2	SMARTFOX REG Extended	SMARTFOX Pro	SMARTFOX Pro 2	SMARTFOX Pro 2 3Y
Art.-Nr. 80A	1322804	0791732486681	0767523866376	3000200073	0791732486575	0767523866383	796554799063
Art.-Nr. 100A		0791732486704			0791732486698	767523866390	796554799070
Abmessungen	80x110x62 mm (5TE)	98x90x58 mm (6TE)	98x90x58 mm (6TE)	160x110x62 mm (9TE)	147x90x58 mm (8TE)	147x90x58 mm (8TE)	147x90x58 mm (8TE)
2-zeiliges Display	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bedientasten zur Menüführung	3x	3x	3x	5x	5x	5x	5x
my.smartfox Live-Monitoring	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
my.smartfox Premium-Monitoring Lizenz	✗	✗	✗	n.V.	10 Jahre	10 Jahre	3 Jahre
Schnittstellen Hardware							
Analogausgang	24VDC 0/4-20mA 0/1-10V	24VDC 0/4-20mA 0/1-10V	24VDC 0/4-20mA 0/1-10V	24VDC 0/4-20mA 0/1-10V	24VDC 0/4-20mA 0/1-10V	24VDC 0/4-20mA 0/1-10V	24VDC 0/4-20mA 0/1-10V
Micro-SD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schließer Relais 5A/230VAC	✗	1x	1x	4x	4x	4x	4x
RS485/CAN ¹⁾	✗	✗	1x	✗	1x	1x	1x
LAN	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
S0/Digital Input	✗	✗	✗	✗	1x	1x	1x
PT1000 Eingang	✗	1x	1x	✗	1x	1x	1x
WLAN ²⁾	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
UART	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
<p>1) Es kann nur ein Gerät pro Schnittstelle angebunden werden, sofern nicht anders in der Anleitung angegeben. Ausgenommen davon sind SMARTFOX Produkte, diese sind untereinander kompatibel und können am selben Bus geführt werden.</p> <p>2) Nach Möglichkeit ist eine fixe Verkabelung zu bevorzugen</p>							



	SMARTFOX Light	SMARTFOX Pro Light	SMARTFOX Pro Light 2	SMARTFOX REG Extended	SMARTFOX Pro	SMARTFOX Pro 2	SMARTFOX Pro 2 3Y
Art.-Nr. 80A	1322804	0791732486681	0767523866376	3000200073	0791732486575	0767523866383	796554799063
Art.-Nr. 100A		0791732486704			0791732486698	767523866390	796554799070

Schnittstellen Software

Software-Updates	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Anbindung Ladestationen	✗	✗	✗	1x TCP	5x TCPvRTU	5x TCPvRTU	5x TCPvRTU
Monitoring Wechselrichter	✗	✗	✗	1x TCP	5x TCPvRTU	5x TCPvRTU	5x TCPvRTU
Monitoring Batteriespeicher	✗	✗	✗	1x TCPvRTU	1x TCPvRTU	1x TCPvRTU	1x TCPvRTU
Monitoring Externe Zähler	✗	✗	✗	✗	5x TCPvRTU	5x TCPvRTU	5x TCPvRTU
Verbrauchsregler	✗	✗	✗	✗	1x TCPvRTU	1x TCPvRTU	1x TCPvRTU

Kompatibilität SMARTFOX Produkte

Pro Heater 3k/4,5k/6k/9k	1x RS485 4-20mA ³⁾	1x RS485 4-20mA ³⁾	1x RS485 4-20mA ³⁾	1x RS485 4-20mA ³⁾	1x RS485 4-20mA ³⁾	1x RS485 4-20mA ³⁾	1x RS485 4-20mA ³⁾
Energy Meter	✗	✗	✗	✗	1x S0 5x RS485	1x S0 5x RS485	1x S0 5x RS485
Pro Charger	✗	✗	✗	✗	5x RS485	5x RS485	5x RS485
RS485/Ethernet Converter ⁴⁾	✗	✗	✗	✗	1x	1x	1x

3) COMING SOON > Die 4-20mA Schnittstelle befindet sich aktuell in Entwicklung und wird mit einem Softwareupdate zur Verfügung stehen

4) Der SMARTFOX RS485/Ethernet Converter kann nur für SMARTFOX Pro Charger verwendet werden